

# Akku-Baustellenradio

## MR003GZ

12V max.-40V max.

Ein robustes Akku-Baustellenradio für den Empfang von DAB+ oder FM sowie einem AUX-Anschluss.

Robustes Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und leistungsstarken 89 mm Lautsprechern. Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. (XGT bis max. 4,0 Ah) oder dem mitgelieferten Netzteil. Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in und USB-Anschluss mit 2,4 A Output. Mit jeweils fünf Speicherplätzen für DAB+/FM.



### Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	12 - 40 V
Akkutyp	Li-ion
FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6 - 5,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	280 x 171 x 298 mm
Schutzart (IP Code)	IP65

**EAN 0088381739061**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

SE00000265  
Steckernetzteil



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

