

# Akku- Magazinschrauber

## DFR551Z

18V • 25-55 mm • 0-6.000 min<sup>-1</sup>

**Schnelles Schrauben mit Zuführautomatik und Push-Drive-Technologie für gegurtete Schrauben**

Magazinschrauber mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Eintreibtiefe. Mit aktiviertem Push-Drive-Modus startet die Maschine automatisch durch eine Druckausübung auf den Schraubvorsatz. Dadurch wird die Leerlaufzeit minimiert und verlängert die Akku-Laufzeit. Die lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes. Der Akku-Magazinschrauber ist für 25 bis 55 mm Schrauben geeignet.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 6 000 min <sup>-1</sup>
Schnellbauschrauben	3,5 - 4,2 mm
Schraubenlänge	25 - 55 mm
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1.5 m/s <sup>2</sup>
Produktgewicht	1,6 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 - 2,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	396 x 88 x 211 mm

### Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- Mit praktischem Einhänggebügel
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381751230**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

191W94-5  
Schraubvorsatz



266622-8  
Flachrundkopfschraube M4x12



346317-0  
Einhängebügel



## Optionales Zubehör

191V02-0  
Langbit PH2

191V06-2  
Langbit PZ2

191W94-5  
Schraubvorsatz



821551-8  
MAKPAC Gr. 3



835Y86-3  
Tiefziehteil f. MAKPAC



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

